

WA-HHA-SHBY

Mikrofonadapter für TG 1000 Handsender

Best.-Nr. 711.012

MERKMALE

- Robuster Adapter aus Aluminium für Mikrofonkapseln von:
 - DPA®
 - Shure®
 - Heil Sound®
 - Sony®
 - Lectrosonics®
 - EV®
 - Blue®
 - Line6®
 - Earthworks®
 - Telefunken®
- 7 Volt-Speisung für höheren Signal-Rausch-Abstand
- Zu verwenden mit beyerdynamic TG 1000 Handsender

ANWENDUNGEN

Der aus Aluminium gefertigte Mikrofonadapter WA-HHA-SHBY dient zur Verwendung aller Mikrofonkapseln mit einem 1,25"/28 Gewinde mit einem beyerdynamic TG 1000 Handsender.

Mit dem WA-HHA-SHBY kann der Anwender Mikrofonköpfe der Hersteller Shure®, DPA®, Heil Sound®, Sony®, Lectrosonics®, EV®, Blue®, Line6®, Earthworks® and Telefunken® nutzen.

Durch die für beyerdynamic typische 7 Volt-Speisung erhalten die Kapseln zusätzlich einen deutlich hörbar höheren Signal-Rausch-Abstand.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser unten / oben 36 / 37 mm
Gesamthöhe (beyerdynamic
Sender inkl. Adapter) 208 mm
Material Aluminium
Kontakt-Material goldbeschichtet
Gewicht 16 g

ZUBEHÖR

Digitaler UHF-Handsender TG 1000

- Region A Handsender für TG 1000 Empfänger,
470 - 789 MHz Best.-Nr. 711.225
- Region B Handsender für TG 1000 Empfänger,
470 - 698 MHz (ohne 608 - 614 MHz /
US TV Kanal 37). Best.-Nr. 711.233
- Region C Handsender für TG 1000 Empfänger,
520 - 694 MHz Best.-Nr. 711.241
- Region D Handsender für TG 1000 Empfänger,
470 - 628 MHz & 710 - 716 MHz . . . Best.-Nr. 711.268
- Region E Handsender für TG 1000 Empfänger,
470 - 714 MHz Best.-Nr. 711.756



Mikrofonadapter WA-HHA-SHBY



TG 1000 Handsender mit WA-HHA-SHBY